


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ (ALIMENTATION – BATTERIE)

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕЙ (TEMOINS BATTERIE)




На дисплее пульта ДУ постоянно отображается :

Символ  , показывающий уровень заряда батареи катушки.

Символ  , показывающий уровень заряда батареи пульта ДУ.

Если вы используете наушники без пульта ДУ, то они также Позволяют контролировать уровень заряда батареи катушки.

Символ  на дисплее наушника – состояние батареи катушки, отсутствует – состояние батареи наушников.



ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕЙ (AUTONOIE)

Наушники: 27 часов/ Пульт ДУ: 27 часов/ Катушка: 15 часов.

Время работы от батарей поисковой катушки может очень зависеть от выбранного режима работы. Ниже приведена таблица со временем работы от батарей в зависимости от частоты и выбранной мощности:

	Мощность =1	Мощность =2	Мощность =3
Частота 4 кГц	-	-	11 часов
Частота 8 кГц	19 часов	13 часов	11 часов
Частота 12 кГц	19 часов	13 часов	11 часов
Частота 18 кГц	20 часов	14 часов	11 часов

Примечание:

1. DEUS регулирует свою работу автоматически таким образом, чтобы его поисковые характеристики не ухудшались после снижения заряда.
2. Длительность работы батарей может зависеть от того, насколько давно используются батареи.

СКОРОСТЬ И ЦИКЛ ЗАРЯДКИ (TEMPS DE CHARGE)

КАТУШКА: 90 минут ; ПУЛЬТ ДУ: 120 минут; НАУШНИКИ: 120 минут



У литиево – полимерных аккумуляторов (батарей) отсутствует «эффект памяти», поэтому Вы можете подзаряжать их в любое время, не ожидая полной разрядки.
ЖК-индикатор во время подзарядки горит постоянно.
Когда зарядка окончена, индикатор катушки начинает вспыхивать периодически (3 сек. горит постоянно, затем на 3 сек. гаснет).